

## GENERAL INFORMATION / INFORMAȚII GENERALE / INFORMAZIONI GENERALI

Code	Power	Input voltage	Output current/voltage driver	Driver	LED flux	System flux	CCT	CRI	Optics	Weight
CTR114	216/432W	Power supply of controller 12/24V DC. Power supply of remote control 3V (2 batteries 1,5V AAA model).	18A / 12/24V DC	-	-	-	-	-	-	0,15 kg

### Description / Descriere / Descrizione

EN - Controller of brightness for LED circuits, with multifunctional remote control in radio frequency.

RO - Sistem de control al nivelului de iluminare pentru circuite cu LED-uri, cu telecomandă multifuncțională în radio frecvență.

IT - Sistema di controllo per la regolazione dell'intensità luminosa, per circuiti a LED con telecomando multifunzione a radiofrequenza.

### Housing / Corp / Corpo

EN - The housings of the controller and of the remote control in ABS plastic.

RO - Carcasele dispozitivului de control și a telecomenzii din plastic tip ABS.

IT - Carcasa del dispositivo e telecomando in ABS.

### Electric gear / Aparataj de alimentare / Alimentazione

EN - Block of autolocking connectors, for maximum diameters of wires 1,5 mm<sup>2</sup>. Brightness adjustment of LED circuits, using a multifunctional radio frequency remote control. The maximum control distance of radio frequency remote control is 30m. One circuit with three channels, in common anode (+) mounting. It is possible to adjust the brightness using the sensitive central ring on the remote control. Can also adjust the speed of the stroboscopic effect in the case of such a program. Selection of one of the four action areas by switching ON/OFF the four dedicated buttons.

RO - Șir de conectori cu auto blocare, pentru diametre maxime ale firelor de 1,5 mm<sup>2</sup>. Reglajul intensității luminoase pentru circuitele cu LED-uri, cu telecomandă multifuncțională în radio frecvență. Distanța maximă de acțiune a telecomenzii este de 30m. Un circuit cu trei canale cu montaj anod (+) comun. Există posibilitatea reglării intensității luminoase prin intermediul inelului senzitiv central aflat pe telecomandă. Poate regla de asemenea viteza efectului stroboscopic pentru un astfel de program. Selectarea uneia dintre cele patru zone de acțiune, prin comutarea ON/OFF a celor patru butoane dedicate.

IT - Morsetiera autobloccante per cavi con diametro massimo 1,5 mm<sup>2</sup>. Regolazione dell'intensità luminosa dei circuiti LED, con telecomando multifunzione a radiofrequenza. Portata massima ricezione telecomando 30m. Un circuito di uscita con tre canali con anodo (+) comune. Regolazione intensità luminosa tramite tasto touch circolare sul telecomando. È inoltre possibile da regolare la velocità di effetto stroboscopico per un programma del genere. Tramite il telecomando è possibile pilotare 4 aree di azione.

### Wiring diagram / Schema de conexiune / Schema elettrico

